

①-2 ボイスワープ・ボイスワープセレクト設定方法（加入電話）

最初に、ご契約回線に接続されている電話機から設定することで、外出先の電話機から設定の変更を実施頂けます。本資料では、外出先から設定を変更を行いたい場合の操作を説明します。なおご契約時は転送機能が停止状態です。



まずご契約回線に接続されている電話機から設定する

転送先電話番号の設定

1 受話器をあげて **1 4 2** をダイヤルする

2 **2** をダイヤルする

3 **転送先の電話番号** をダイヤルする

リモートコントロールの設定

1 受話器をあげて **1 4 2** をダイヤルする

2 **4** をダイヤルする

3 **3** をダイヤルする

4 **1** をダイヤルする

5 **暗証番号** をダイヤルする
※暗証番号はご希望の **4桁の数字** を設定



外出先から転送開始/停止、転送先の変更を指定する

1 プッシュ回線・ISDN回線からの接続の場合

1 **1 4 2** をダイヤル

2 **7** をダイヤル

携帯電話、スマホ等からの接続の場合

1 **リモコン用アクセス番号** をダイヤル

※リモコン用アクセス番号は、各都道府県により異なります。
説明書のリモコン用アクセス番号一覧表をご確認ください。

2 **ご契約頂いる電話番号を市外局番** からダイヤルする

3 **暗証番号** をダイヤル（数字4桁）

4 外出先から転送開始/停止、転送先の変更を指定する
（転送先は、リストに登録してある番号のみ）

| | | |
|------------|-------------------|--|
| 転送を開始する場合 | 1 をダイヤル | サービスを開始いたします。 |
| 停止する場合 | 0 をダイヤル | サービスを停止いたしました。 |
| 転送先を変更する場合 | 2 をダイヤル | 転送先のリストによる指定を行います。 0 から 4 のいずれかの数字を押してください。 |

※詳細は「ボイスワープ・ボイスワープセレクト使用説明書」をご確認ください。

<https://web116.jp/shop/annai/manual.html>